



Tablet Przemysłowy Senter ST907 v.8

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategoria:</b>         | UMPC - Przemysłowe                                                           |
| <b>Producent:</b>         | Senter                                                                       |
| <b>System operacyjny:</b> | Android 4.1                                                                  |
| <b>Wyświetlacz:</b>       | 7" (1280x800) IPS LCD Pojemnościowy                                          |
| <b>Jasność:</b>           | 400nits                                                                      |
| <b>Procesor:</b>          | Qualcomm Snapdragon Cortex-A5 MSM8225Q (Quad Core 4x - 1.2GHz)               |
| <b>Pamięć:</b>            | 1GB                                                                          |
| <b>Dysk twardy:</b>       | 8GB                                                                          |
| <b>Ekran dotykowy:</b>    | Tak                                                                          |
| <b>Wytrzymałość:</b>      | IP67                                                                         |
| <b>Upadek:</b>            | 1.2 metra                                                                    |
| <b>Wstrząs:</b>           | -----                                                                        |
| <b>Wibracja:</b>          | -----                                                                        |
| <b>Temperatury:</b>       | Temperatura pracy: -20°C -- +50°C<br>Temperatura w spoczynku: -40°C -- +60°C |

|                                                    |                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wilgotność:</b>                                 | 5% - 95% bez kondensacji                                                  |
| <b>Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:</b>       | <b>MOTOROLA SE955 (LASER)</b>                                             |
| <b>Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:</b>       | brak (dostępne w innej wersji)                                            |
| <b>Skaner (czytnik) RFID:</b>                      | <b>RFID HF (13.56MHz)</b> ISO/IEC 15693ISO/IEC 14443A                     |
| <b>Inne:</b>                                       | Kompas elektroniczny                                                      |
| <b>Bateria:</b>                                    | 3.7V 7000mAh Litowa                                                       |
| <b>Czas pracy na baterii:</b>                      | Tryb pracy (w zależności od użytkowania) - 7hTryb czuwania - 700h         |
| <b>Możliwość szybkiej wymiany baterii:</b>         | Nie                                                                       |
| <b>HotSwap dla baterii:</b>                        | Nie                                                                       |
| <b>LAN:</b>                                        | -----                                                                     |
| <b>WLAN:</b>                                       | IEEE 802.11b/g/n                                                          |
| <b>Bluetooth:</b>                                  | Bluetooth V2.1 (EDR+A2DP)                                                 |
| <b>WWAN (GSM Internet):</b>                        | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHzWCDMA/HSDPA/HSUPA:<br>850/1900/2100MHz |
| <b>GPS:</b>                                        | Qualcomm® IZat Gen 7™ (Standard)u-Blox NEO-6M (opcjonalnie)               |
| <b>Kamera wbudowana:</b>                           | PRZÓD: 2MPXTYŁ: 8MPX (Auto Focus+ Flash)                                  |
| <b>Wejścia/Wyjścia:</b>                            | MicroUSB (OTG)   Port MicroSD   Port SIM   Audio Jack   Zasilanie         |
| <b>Akcesoria opcjonalne:</b>                       | Pasek na nadgarstek, ładowarka samochodowa                                |
| <b>Złącze stacji dokującej:</b>                    | -----                                                                     |
| <b>Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:</b> | -----                                                                     |
| <b>Złącze COM:</b>                                 | Nie                                                                       |
| <b>Czytnik kart magnetycznych (MSR):</b>           | -----                                                                     |
| <b>Czytnik kart z mikroczipem:</b>                 | -----                                                                     |
| <b>Kontrast:</b>                                   | 800:1                                                                     |
| <b>Karta Graficzna:</b>                            | Andreno 205                                                               |
| <b>Chipset:</b>                                    | -----                                                                     |
| <b>BIOS:</b>                                       | -----                                                                     |
| <b>Materiał obudowy:</b>                           | wysokiej jakości plastik + guma                                           |

|                                        |                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Czytnik kart Flash:</b>             | micro SD/TF max. 32GB                                                                             |
| <b>CD/DVD:</b>                         | -----                                                                                             |
| <b>Audio:</b>                          | Wbudowany Mikrofon   Wbudowany Głośnik   Audio Jack                                               |
| <b>Klawiatura:</b>                     | Ekranowa + Przyciski fizyczneHome   Menu   Return   ON/OFF   Volume   Reset   Barcode (funkcyjny) |
| <b>Dodatkowe urządzenia sterujące:</b> | -----                                                                                             |
| <b>Kolor:</b>                          | pomarańczowo-czarny                                                                               |
| <b>Obrotowa Matryca:</b>               | -----                                                                                             |
| <b>Zewnętrzny wyświetlacz VGA:</b>     | -----                                                                                             |
| <b>Wyjście TV:</b>                     | -----                                                                                             |
| <b>Tuner TV:</b>                       | -----                                                                                             |
| <b>Ochrona:</b>                        | IP67                                                                                              |
| <b>Wodo-odporność:</b>                 | IP67                                                                                              |
| <b>Odporność na pył:</b>               | IP67                                                                                              |
| <b>Mechanika i rozmiary:</b>           | 160mm x 190mm x 20mm750g                                                                          |
| <b>Obudowa bezwentylatorowa:</b>       | Tak                                                                                               |

**Produkt z Archiwum - produkcja zakończona**



→ Opis

→ Odporność

→ Zbieranie i przetwarzanie danych

→ Moduły i sieci bezprzewodowe

→ Minimalizm i komfort pracy

Tablet do zastosowań przemysłowych Senter ST907 posiada specjalnie zaprojektowaną, wzmocnioną konstrukcję, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Podobnie, jak sprzęt produkowany dla wojska, spełnia wymogi normy IP67. Dzięki takiej budowie jest odporny na **pył** i **wodę**. Urządzenie idealnie spisuje się w warunkach domowych oraz przemysłowych.

→ Opis



|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Procesor            | Qualcomm Snapdragon Cortex-A5 MSM8225Q (Quad Core 4x - 1.2GHz)       |
| Grafika             | Andreno 205                                                          |
| Wyświetlacz         | 7" (1280x800) IPS LCD                                                |
| Typ wyświetlacza    | Pojemnościowy                                                        |
| Jasność             | 400cd/m2                                                             |
| Kontrast            | 800:1                                                                |
| RAM                 | 1GB                                                                  |
| ROM                 | 8GB                                                                  |
| Złącza (fabrycznie) | MicroUSB (OTG)   Port MicroSD   Port SIM   Audio Jack   Zasilanie    |
| GPS (fabrycznie)    | Qualcomm® IZat Gen 7™                                                |
| GPS (opcjonalnie)   | u-Blox NEO-6M                                                        |
| Audio               | Wbudowany Mikrofon   Wbudowany Głośnik   Audio Jack                  |
| Kamera (PRZÓD)      | 2MPx                                                                 |
| Kamera tylna (TYŁ)  | 8MPx + Autofocus + Flash                                             |
| Klawiatura          | Ekranowa + Przyciski funkcyjne                                       |
|                     | Home   Menu   Return   ON/OFF   Volume   Reset   Barcode (funkcyjny) |
| Bateria             | Litowa 3.7V 7000mAh                                                  |

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl  
 Tryb czuwania - 700h  
 Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Tryb pracy (w zależności od użytkowania) - 7h

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Odporność             | IP67                               |
| Czujniki (fabrycznie) | Kompas elektroniczny               |
| Certyfikaty           | CE   ROHS   IP67   Vibration/Shock |
| Gwarancja             | 12 miesięcy                        |

Sprawdź w zakładce "Dostępne konfiguracje sprzętowe" jakie możliwości ma dana wersja urządzenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat urządzenia kliknij w "**Zapytaj o produkt**" lub przejdź do **formularza kontaktowego**.



## Wybierz wersję dla siebie

Wybierz wersję dopasowaną do swoich potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi niżej. Na życzenie klienta może zostać stworzona konfiguracja niedostępna w ofercie. Szczegółowe parametry dostępne są w zakładce "**Dane Techniczne**".

|             | v.1 | v.2 | v.3 | v.4 | v.5 | v.6 | v.7 | v.8 | v.9 | v.10 | v.11 | v.12 | v.13 | v.14 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 3G/GPS      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| GPS-Pro     | -   | -   | -   | ✓   | -   | ✓   | -   | -   | ✓   | -    | -    | ✓    | -    | -    |
| RFID HF     | -   | ✓   | -   | -   | ✓   | ✓   | -   | ✓   | -   | -    | ✓    | ✓    | -    | -    |
| 1D (CCD)    | -   | -   | ✓   | -   | ✓   | ✓   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    |
| 1D (LASER)  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | ✓   | ✓   | ✓   | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2D (CMOS)   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | ✓    | ✓    | ✓    | -    | -    |
| 2D (DPM)    | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | ✓    |
| Fingerprint | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | ✓    | -    |

➔ Odporność





Praca

-20°C -- +50°C

Spoczynek

-40°C -- +60°C

Wilgotność względna

5% - 95% bez kondensacji

Pył

IP6x (pył)

Woda

IPx7 (woda)

Upadek

3,93ft./1.2m



## Odporność na wodę i pył

Stopnie IP to klasyfikacja różnych stopni ochrony urządzeń elektrycznych, które są zapewniane przez obudowy tych urządzeń według normy **PN-92/E-08106**. Liczba znajdująca się po „IP” to tak naprawdę dwie cyfry. Pierwsza oznacza ochronę przed dostępem ludzi i zwierząt do niebezpiecznych części oraz ochrona przed zanieczyszczeniami, np. pyłem. Chodzi głównie o dostęp ciał obcych do wnętrza urządzenia. Druga z cyfr to stopień ochrony przed wodą.

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: [sklep@mobilator.pl](mailto:sklep@mobilator.pl)

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

## Czytnik kodów kreskowych



Czytnik kodów kreskowych umożliwia odczytanie, zdekodowanie i przesłanie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dzięki dynamicznym możliwościom skanowania i dużemu zakresowi odczytu, kolektor danych dokładnie pobiera dane, co pomaga zwiększyć tempo i wydajność pracy. Całość można szybko uruchomić, ponieważ dzięki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo łatwe.

| 1D                      | 1D / 2D                    |
|-------------------------|----------------------------|
| MOTOROLA™ SE655 (CCD)   | NEWLAND™ NLS-EM3070 (CMOS) |
| MOTOROLA™ SE955 (LASER) | CODE READER™ 8000 (DPM)    |

## Nakładka



W przypadku zastosowania skanera innego niż **Motorola SE655** urządzenie wyposażone jest w specjalną przystawkę, która gwarantuje sprawne działanie skanera kodów kreskowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych skanerów kodów kreskowych firmy Motorola, Newland oraz Code Reader.

## Technologia DPM







Dzięki modułowi **3G** wystarczy, że użytkownik włoży kartę SIM do specjalnego slotu i może natychmiast połączyć się z Internetem. Zintegrowane oprogramowanie pozwala na automatyczne rozpoznanie i skonfigurowanie połączeń z sieciami komórkowymi. Ponadto zastosowany w ST907 wewnętrzny moduł WCDMA dostosowuje się automatycznie do transferu i zasięgu sieci.

WIFI

802.11 a/b/g/n

GPS (Standard)

Qualcomm® IZat Gen 7™

GPS (Professional)

u-Blox NEO-6M (opcjonalnie)

Bluetooth

Bluetooth V2.1 (EDR+A2DP)

2G/3G

GSM/WCDMA

Możliwość wykonywania połączeń głosowych (głośnik/audio jack)





Już nie musisz przejmować się czy zmieścisz swojego starego laptopa do teczki, plecaka lub torby podróżnej, z Senterem problem ten znika bezpowrotnie, ponieważ waży zaledwie 750 a jego wymiary (16 x 19 x 20cm) pozwalają na zabranie go ze sobą dosłownie wszędzie. Dzięki eleganckiemu wykonaniu i energooszczędności znajduje się on w czołówce urządzeń tego segmentu i cieszy się dużą popularnością na polskim rynku w segmencie **przemysłowym**.

Rozmiary

160mm x 190mm x 20mm

Waga

750g



[więcej zdjęć w zakładce "Galeria"...](#)

[specyfikacja danej wersji dostępna jest w zakładce "Dane techniczne"...](#)