



Tablet Przemysłowy Senter ST907V2.1 v.6

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Senter
System operacyjny:	Android 9.0
Wyświetlacz:	7" (1280x800) IPS LCD Pojemnościowy
Jasność:	400nits
Procesor:	SDM450, Cortex A53, Octa core CPU, 1.8GHz
Pamięć:	2GB
Dysk twardy:	16GB
Pamięć Flash:	Tak
Ekran dotykowy:	Tak
Wytrzymałość:	IP67
Upadek:	1.2 metra
Wstrząs:	-----
Wibracja:	-----

Temperatury:	Temperatura pracy: -20°C -- +50°C Temperatura w spoczynku: -40°C -- +60°C
Wilgotność:	5% - 95% bez kondensacji
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	brak (dostępne w innej wersji)
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	brak (dostępne w innej wersji)
Skaner (czytnik) RFID:	RFID LF 134.2KHX FDX 10cm)
Inne:	Kompas elektroniczny Czujnik Grawitacji
Bateria:	3.7V 7200mAh Litowa
Czas pracy na baterii:	Tryb pracy (w zależności od użytkowania) - 7h
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Tak
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	-----
WLAN:	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth:	Bluetooth 5.1
WWAN (GSM Internet):	GSM: 900/1800/1900 B2/B3/B8 WCDMA: 850/1900/2100 B1/B2/B5 FDD-LTE: 1800/2100/2600 B1/B3/B7 LTE_TDD: 2555-2655MHz/:2300-2400MHz B41/B40
GPS:	Wsparcie GPS,DBS, GLONASS
Kamera wbudowana:	PRZÓD: 2Mpx TYŁ: 8Mpx (Auto Focus+ Flash)
Wejścia/Wyjścia:	MicroUSB (OTG) Port MicroSD Port SIM Audio Jack Zasilanie
Akcesoria opcjonalne:	Pasek na nadgarstek, ładowarka samochodowa
Złącze stacji dokującej:	-----
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	-----
Złącze COM:	Nie
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	-----
Czytnik kart z mikroczipem:	-----
Kontrast:	800:1
Karta Graficzna:	-----
Chipset:	-----

BIOS:	-----
Materiał obudowy:	wysokiej jakości plastik + guma
Czytnik kart Flash:	micro SD/TF max. 32GB
CD/DVD:	-----
Audio:	Wbudowany Mikrofon Wbudowany Głośnik Audio Jack
Klawiatura:	Ekranowa + Przyciski fizyczne Home Menu Return ON/OFF Volume Reset Barcode (funkcyjny)
Dodatkowe urządzenia sterujące:	-----
Kolor:	pomarańczowo-czarny
Obrotowa Matryca:	-----
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	-----
Wyjście TV:	-----
Tuner TV:	-----
Ochrona:	IP67
Wodo-odporność:	IP67
Odporność na pył:	IP67
Mechanika i rozmiary:	209mm*139mm*19mm 590g
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



→ Opis

→ Odporność

→ Zbieranie i przetwarzanie danych

→ Moduły i sieci bezprzewodowe

→ Minimalizm i komfort pracy

Tablet do zastosowań przemysłowych Senter ST907W-GW posiada specjalnie zaprojektowaną, wzmocnioną konstrukcję, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Podobnie, jak sprzęt produkowany dla wojska, spełnia wymogi normy IP67. Dzięki takiej budowie jest odporny na **pył** i **wodę**. Urządzenie idealnie spisuje się w warunkach domowych oraz przemysłowych.

→ Opis



Procesor	SDM450, Cortex A53, Octa core CPU, 1.8GHz
Wyświetlacz	7" (1280x800) IPS LCD
Typ wyświetlacza	Pojemnościowy
Jasność	400cd/m2
Kontrast	800:1
RAM	2GB
ROM	16GB
Złącza (fabrycznie)	MicroUSB (OTG) Port MicroSD Port MicroSIM Audio Jack Zasilanie
GPS	Wsparcie GPS,DBS, GLONASS i profesjonalny GPS,Ublox i Beidou(alteratywa)
Audio	Wbudowany Mikrofon Wbudowany Głośnik Audio Jack
Kamera (PRZÓD)	2Mpx
Kamera tylna (TYŁ)	8Mpx + Autofocus + Flash
Klawiatura	Ekranowa + Przyciski funkcyjne
	Home Menu Return ON/OFF Volume Reset Barcode (funkcyjny)
Bateria	Litowa 3.7V 7200mAh
System	Android 9.0
Moduły (fabrycznie)	802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 4G
Waga i rozmiary	209mm x 139mm x 19mm 590g
Odporność	IP67

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobikator.pl
 Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Sprawdź w zakładce "Dostępne konfiguracje sprzętowe" jakie możliwości ma dana wersja urządzenia. Aby zyskać dodatkowe informacje na temat urządzenia kliknij w "Zapytaj o produkt" lub przejdź do formularza kontaktowego.



Wybierz wersję dla siebie

Wybierz wersję dopasowaną do swoich potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi niżej. Na życzenie klienta może zostać stworzona konfiguracja niedostępna w ofercie. Szczegółowe parametry dostępne są w zakładce "**Dane Techniczne**".

	v.1	v.2	v.3	v.4	v.5	v.6	v.7	v.8	v.9	v.10	v.11	v.12	v.13	v.14	v.15	v.16
GPS Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NFC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RFID LF 125KHz	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-
RFID LF 134.2KHz (FDX 3cm)	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-
RFID LF 134.2KHz (FDX 10 cm)	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
RFID UHF 865- 868MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓
1D (Honeywell)	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
2D (Honeywell)	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
2D (NLS)	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-
ICR	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-

➔ Odporność



Praca

-20°C -- +50°C

Spoczynek

-40°C -- +60°C

Wilgotność względna

5% - 95% bez kondensacji

Pył

IP6x (pył)

Woda

IPx7 (woda)

Upadek

1.2m



Odporność na wodę i pył

Stopnie IP to klasyfikacja różnych stopni ochrony urządzeń elektrycznych, które są zapewniane przez obudowy tych urządzeń według normy **PN-92/E-08106**. Liczba znajdująca się po „IP” to tak naprawdę dwie cyfry. Pierwsza oznacza ochronę przed dostępem ludzi i zwierząt do niebezpiecznych części oraz ochrona przed zanieczyszczeniami, np. pyłem. Chodzi głównie o dostęp ciał obcych do wnętrza urządzenia. Druga z cyfr to stopień ochrony przed wodą.

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobikator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Pierwsza cyfra [x]

Ochrona przed ciałami

Stopień

Druga cyfra [y]

Czytnik kodów kreskowych



Czytnik kodów kreskowych umożliwia odczytanie, zdekodowanie i przesłanie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dzięki dynamicznym możliwościom skanowania i dużemu zakresowi odczytu, kolektor danych dokładnie pobiera dane, co pomaga zwiększyć tempo i wydajność pracy. Całość można szybko uruchomić, ponieważ dzięki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo łatwe.

1D	1D / 2D
ZEBRA EM1350 (LASER)	NEWLAND™ EM3096 (CMOS)
MOTOROLA™ SE655 (CCD)	

Nakładka



W przypadku zastosowania skanera innego niż **Motorola SE655** urządzenie wyposażone jest w specjalną przystawkę, która gwarantuje sprawne działanie skanera kodów kreskowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych skanerów kodów kreskowych firmy Motorola, Newland oraz Zebra.

RFID



Dzięki modułowi **4G** wystarczy, że użytkownik włoży kartę MicroSIM do specjalnego slotu i może natychmiast połączyć się z Internetem. Zintegrowane oprogramowanie pozwala na automatyczne rozpoznanie i skonfigurowanie połączeń z sieciami komórkowymi. Ponadto zastosowany w ST907W-GW wewnętrzny moduł WCDMA dostosowuje się automatycznie do transferu i zasięgu sieci.

WIFI	802.11 b/g/n
GPS (Standard)	GPS,DBS, GLONASS
GPS (Professional)	GPS,Ublox i Beidou(alteratywa)
Bluetooth	Bluetooth 4.0
4G	2G:GSM 900/1800/1900 B2/B3/B8 3G:WCDMA: 850/1900/2100 B1/B2/B5 4G:LTE_FDD: 1800/2100/2600 B1/B3/B7 LTE_TDD :2555-2655MHz:/2300-2400MHz B41/B40
	Możliwość wykonywania połączeń głosowych





Już nie musisz przejmować się czy zmieścisz swojego starego laptopa do teczki, plecaka lub torby podróżnej, z Senterem problem ten znika bezpowrotnie, ponieważ waży zaledwie 590g a jego wymiary (209 x 139 x 19mm) pozwalają na zabranie go ze sobą dosłownie wszędzie. Dzięki eleganckiemu wykonaniu i energooszczędności znajduje się on w czołówce urządzeń tego segmentu i cieszy się dużą popularnością na polskim rynku w segmencie **przemysłowym**.

Rozmiary

209mm x 139mm x 19mm

Waga

590g



[więcej zdjęć w zakładce "Galeria"...](#)

[specyfikacja danej wersji dostępna jest w zakładce "Dane techniczne"...](#)